

**Nº:** 44/03E    **MODELO** MT-48E RULETA DE FORTUNA    **C.A.** CAT

**ASUNTO:** Versión de memoria 1.1 (CAT)

**FECHA:** 20/10/2003    **NIVEL:** 1 (Afecta al funcionamiento)

**Notas:**

- Soluciona el problema de los contadores RSI (recaudación automática).
- Control dinámico de la velocidad mejorado.
- Retenciones mejoradas.

**CPU**

Checksum:           **0352F298**  
 CRC:                 **CF4D**  
 Tipo de memoria:   **27C801 (Jedec 100 ns)**  
 CPLD:               **PD18**

**MÓDULO DE RODILLOS 615092000401-3 GTD**

Versión:             **61.1**  
 Checksum:         **4576**  
 Tipo de memoria:   **PIC16C76-1/SP**  
 Tipo de rodillo:    **GTD**

**SONIDO**

	<b>DOBLE EPROM</b>	
Versión:	<b>S1 1.0</b>	<b>S2 1.0</b>
Checksum:	<b>031DD945</b>	<b>03294CF7</b>
Tipo de memoria:	<b>27C4001</b>	<b>27C4001</b>
PAT:	<b>062</b>	

**EPROM UNICA**

**S1-2 1.0**  
**0647263C**  
**27C801 (OTP)**  
**063**

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		75
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>5</b>	<b>RETENCIONES AUTO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>7</b>	<b>REFRESCO LÁMPARAS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>ALARMA PUERTA</b>
			ON	SI
			OFF	NO

**MICROINTERRUPTORES B:**

<b>1</b>	<b>BILLETE 5 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>2</b>	<b>BILLETE 10 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>3</b>	<b>CAMBIO DE BILLETES</b>
ON	DEVUELVE EXCESO 8€
OFF	NO DEVUELVE EXCESO 8€
<b>4</b>	<b>CAMBIO DE MONEDAS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>5</b>	<b>BILLETE 20 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	