

**Nº: EB01-002**
**MODELO: MT-43E (BIG TIME CNJ/VAL/CAT)**
**FECHA:01/02/2001**
**Asunto: Versión de Memoria v2.0D**
**Ref.: 21/00E**
**NOTAS:**

- Incorpora Micro Descarga Temporizado.
- Incorpora sistema multi baud-rate.
- Versión DUAL.

**CPU**

Checksum: **02F4 D021**  
 Tipo de memoria: **27C801 (Jedec 100ns)**  
 CPLD: **PD18**

**MODULO DE RODILLOS (SUPERIOR E INFERIOR)**
**CARTA 981109-4**

Versión: **93.1**  
 Checksum: **C6DD**  
 Tipo de memoria: **27C256**

**MODULO DE SONIDO**

Versión: **S1 V1.0**                      **S2 V1.0**  
 Checksum: **5F07**                      **D0D9**  
 Tipo de memoria: **27C4001 (Jedec)**   **27C4001 (Jedec)**  
 Pat: **062**

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			6 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			7 ON OFF	DEMO SI NO
			8 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON

**MICROINTERRUPTORES B:**

1	BILLETES 1000 Ptas:
ON	INHABILITADO
OFF	HABILITADO
2	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
3	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
4	RETENCIONES AUTOMÁTICAS
ON	SI
OFF	NO
5	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
8	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	

## **ANEXO**

1.- En las unidades que incorporen las Cartas **SUBEBAJA (615132000211E1)** y **JAD (615032000210E1)**, es necesario realizar las siguientes modificaciones:

1.1.- Cortar las patas 10 y 15 del componente U20 de la Carta JAD 615032000210E1.

1.2.- Realizar la fase 1 del TEST ("LUCES"), y **suprimir las lámparas 70 y 71.**

1.3.- En la fase 6 del TEST ("DISPLAYS"), los puntos decimales correspondientes al primer y último dígito del visor de JACKPOT **no deben encenderse.**

2.- En las unidades que incorporen las Cartas **SUBEBAJA (615132000211E1)** y **JAD (615032000210E2)**, no es necesario realizar modificación alguna.

2.1.- En la fase 1 del TEST ("LUCES"), las lámparas 70 y 71 **no deben encenderse.**

2.2.- En la fase 6 del TEST ("DISPLAYS"), los puntos decimales correspondientes al primer y último dígito del visor de JACKPOT **no deben encenderse.**