



# NOTA TÉCNICA

## SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA



**Nº:** 28/02E

**MODELO:** MT-44E CHARLESTON

**C.A.** CAT

**ASUNTO:** Versión de memoria 2.1

**FECHA:** 10/12/2002

**NIVEL:** 1 (Afecta al funcionamiento)

### Notas:

- Realizada a partir de la versión 2.0E
- Incluye drivers para descargadores RODE-U (Fase 0 parámetros).
- Permite porcentajes desde 75% al 90 %.

### CPU

Checksum: **0372 1E2E**  
 CRC: **B86A**  
 Tipo de memoria: **27C801 (Jedec 100 ns)**  
 CPLD: **PD18**

### MODULO DE RODILLOS (SUPERIOR E INFERIOR)

**Carta 615092000401-3 (IL/GTD)**

Versión: **32.1**  
 Checksum: **0BF4**  
 Tipo de memoria: **PIC16C63A**

### SONIDO

**DOBLE EPROM**  
 Versión: **S1 1.0 S2 1.0**  
 Checksum: **032C 811D 0366 3800**  
 Tipo de memoria: **27C4001 27C4001**  
 PAT: **062**

### EPROM UNICA

**S1-2 1.0**  
**0692 B91D**  
**27C801 (OTP)**  
**063**

### MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		75
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			6	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			7	REFRESCO LÁMP. SI NO
			8	NO UTILIZADO SIEMPRE ON

### MICROINTERRUPTORES B:

1	ADMITE BILLETE 5 €uros
ON	NO
OFF	SI
2	ADMITE BILLETE 10 €uros
ON	NO
OFF	SI
3	NO UTILIZADO
ON	
OFF	SIEMPRE OFF
4	RETENCIONES AUTOMÁTICAS
ON	SI
OFF	NO
5	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
8	NO UTILIZADO
ON	
OFF	SIEMPRE OFF