

SB 2706
MODELO: BQ1010 Vikingos Video 1000
C.A. CAM
ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (CAM)
NOTAS:

Primera versión CAM para este modelo

Apuestas: 20c, 60c, 1€. Premios máximos: 200€, 600€ y 1000€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

Debe incorporar el Cj. Módulo CS4 Azul (CAN)

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSB	1.0 CAM	CHK:2A30271E	CRC:5775
SONIDO (Mem)	AM29F016B	S0441	CHK:0FC5BEE4	
GRAFICO (B)	-----	-----	CRC32:AD5DC53B	BQ1010_034_10_B.cbf
GRAFICO (W)	-----	-----	CRC32:61EDCE7B	BQ1010_034_10_W.cbf
BANDEJA	18F2585	BN1.04	CRC:741D	CHK:A2EE
PUERTA	18F2585	PT2.01	CRC:113C	CHK:69BC
SONIDO	MB90F497	SND1.11	CRC:31D2	
BBOX	16F690	PMB1.01	CRC:E062	CHK:F567
RODILLOS INF	18F2585	RI11.4	CHK:D193	
CRC TOTAL : B02F			CRC PARCIAL : C57A	

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		76
ON	OFF	ON		76
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
<u>OFF</u>	<u>ON</u>	<u>OFF</u>		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	SOBREPORCENTAJE
			ON	NO
			<u>OFF</u>	8% AP3 Y AP5
			5	RET. AUTOMÁTICAS
			ON	SI
			OFF	NO
			6	JUEGO 10 CENTIMOS
			ON	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			8	TRASPASO 0 CREDITS
			<u>ON</u>	NO
			OFF	SI

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
ON	NO
OFF	SI
3	BILLETE DE 20 EUROS
ON	NO
OFF	SI
4	CAMBIO
ON	NO
OFF	SI
5	BILLETE DE 50 EUROS
ON	NO
OFF	SI
6	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
<u>ON</u>	
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	JUEGO DEL BANCO
ON	SI
OFF	NO