

Nº: 41/03E**MODELO:** MT-48E RULETA DE FORTUNA**ASUNTO:** Eliminación del parpadeo de luces en el circuito Flecha 12F.**FECHA:** 17/10/2003**NIVEL:** 1 (Afecta al funcionamiento)**Notas:**

Con el objeto de eliminar el posible parpadeo irregular de las lámparas y leds del circuito FLECHA 12F cod. G615031, se debe realizar la siguiente modificación:

1. Desoldar el condensador cerámico C2, con valor de 100nF.
2. Seguidamente y mediante soldadura, se une con un puente, los dos contactos que quedan libres tras quitar dicho condensador C2. (Ver foto adjunta).

