

**Nº: 15-02E**
**MODELO: MT-37E (BINGO LOTTO CAT)**
**FECHA: 04/03/2002**
**Asunto: Versión de Memoria 1.1D (CAT)**
**NOTAS:**

- Versión a partir de 1.0D CAT.
- Mejora el funcionamiento del lector de billetes NV4.

**CPU**

Checksum: **031C556A**  
 Tipo de memoria: **27C801 (Jedec 100ns)**  
 CPLD: **PD18**

**MODULO DE RODILLOS (SUPERIOR E INFERIOR)**

**Carta 615092000401-3 (rod. IL)**  
 Versión: **12.2**  
 Checksum: **563D**  
 Tipo de memoria: **PIC16C63A-20/SP**

**Carta 615092000401-3 (rod. GTD)**  
 Versión: **32.1**  
 Checksum: **0BF4**  
 Tipo de memoria: **PIC16C63A-20/SP**

**MODULO DE SONIDO**

Versión: **S1 V1.0**                      **S2 V1.0**  
 Checksum: **0320EF9F**              **02F203D8**  
 Tipo de memoria: **27C04001**      **27C04001**  
 PAT: **062**

**EPRM ÚNICA**

**S1-2 V1.0**  
**0612F377**  
**27C801**  
**063**

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		75
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			5	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			6	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			7	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			8	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

**MICROINTERRUPTORES B:**

1	<b>ADMITE BILLETES DE 5 €uros</b>
ON	NO
OFF	SI
2	<b>ADMITE BILLETES DE 10 €uros</b>
ON	NO
OFF	SI
3	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	
OFF	SIEMPRE OFF
4	<b>RETENCIONES AUTOMATICAS</b>
ON	SI
OFF	NO
5	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
6	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
8	<b>MONEDA</b>
ON	PESETAS
OFF	€UROS