

SB 2691

MODELO: BQ1007 La Joya de Egipto

C.A. CAM

ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (CAM)

NOTAS:

Primera versión CAM para este modelo

Apuestas: 20, 40 y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80€, 160€ y 240€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

Debe incorporar el Cj. Módulo CS4 Azul (CAN).

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSB	1.0 CAM	CHK:303E5118	CRC:09FF
SONIDO (Mem)	AM29F016B	S0442	CHK:10486376	
BANDEJA	18F2585	BN1.04	CRC:741D	CHK:A2EE
PUERTA	18F2585	PT2.01	CRC:113C	CHK:69BC
SONIDO	MB90F497	SND1.11	CRC:31D2	
BBOX	16F690	PMB1.01	CRC:E062	CHK:F567
RODILLOS INF	18F2585	RI21.2	CHK:BC6A	Corresponden al PIC RD21.1 de la carta de 8 rodillos.
RODILLOS SUP	18F2585	RS21.2	CHK:BC6A	

CRC TOTAL : FDD7

CRC PARCIAL : C62D

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	SOBREPORCENTAJE
			<u>ON</u>	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			5	RET. AUTOMÁTICAS
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			6	JUEGO 10 CENTIMOS
			ON	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			8	TRASPASO 0 CREDITS
			<u>ON</u>	NO
			OFF	SI

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
ON	NO
OFF	SI
3	BILLETE DE 20 EUROS
ON	NO
OFF	SI
4	CAMBIO
ON	NO
OFF	SI
5	EN JUEGO DE EXHIBICIÓN CRÉDITOS MÁXIMOS INTRODUCCIÓN MANUAL
<u>ON</u>	
OFF	
6	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
<u>ON</u>	
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	JUEGO DEL BANCO
ON	SI
OFF	NO